



Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

LogiLink®

Bluetooth V2.0 Earclip Headset

BT0005

Kurzanleitung

Inhaltsverzeichnis

- 1.0 Sicherheitshinweise
- 2.0 Packungsinhalt
- 3.0 Abmessungen
- 4.0 Funktionsübersicht
- 5.0 Aufladen der Batterie
- 6.0 An- / Ausschalten
- 7.0 Pairing Mode (Verbindung herstellen)
- 8.0 Telefonate annehmen / beenden / führen
- 9.0 Lautstärke verändern
- 10.0 Wahlwiederholung / Gesprächsablehnung
- 11.0 Tipps und Tricks
- 12.0 CE – Erklärung



1.0 Sicherheitshinweise

Setzen Sie den BT0005 nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieser sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie den BT0005 nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Lagern Sie ihn nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken, und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht den BT0005 zu öffnen.

Verwenden Sie ausschließlich beigefügtes Ladekabel.

Verwenden Sie keine scharfen Reiniger um den BT0005 zu säubern.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Bluetooth V2.0 Earclip Headset BT0005!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

2.0 Packungsinhalt

- Bluetooth V2.0 Earclip Headset BT0005
- USB-Ladekabel
- Umhängeband
- Befestigungsclip für Umhängeband
- Ohr - Befestigungsclip

3.0 Abmessungen

- 20 x 45 x 20 / (B x H x T in mm)

4.0 Funktionsübersicht

Aktion	Button	Dauer
Anschalten	1	ca. 3 Sekunden
Ausschalten	1	ca. 5 Sekunden
Pairing Mode	1	mehr als 5 Sekunden
Voice Dial	1	ca. 1 Sekunde
Telefonate annehmen	1	ca. 1 Sekunde
Telefonate ablehnen	1	ca. 1 Sekunde
Wahlwiederholung	1	2 x drücken
Anklopfen	1	ca. 5 Sekunden
Lautstärke +	2	ca. 1 Sekunde
Lautstärke -	3	ca. 1 Sekunde
Musik übertragen	1 + 2	ca. 3 Sekunden
Stummschaltung	2 + 3	ca. 3 Sekunden

5.0 Aufladen der Batterie

Der BT0005 besitzt eine eingebaute Lithium-Ionen-Batterie, die vor der ersten Nutzung des Gerätes vollständig geladen werden sollte. Der erste Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet der Indicator permanent rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die LED. Weitere Ladevorgänge dauern dann ca. 60 Minuten, bzw, wird der Abschluss des Ladevorgangs mit Erlöschen der roten LED angezeigt. Verwenden Sie bitte das beiliegende USB-Ladekabel um die Batterie aufzuladen.

6.0 An- (1) / Ausschalten (2)

(1) Nach Betätigung von Button 1 für ca. 3 Sekunden hören sie zwei kurze Pieptöne und der Indicator beginnt blau zu blinken. Der BT0005 ist nun angeschaltet.

(2) Wenn der BT0005 angeschaltet ist, müssen Sie für ca. 5 Sekunden Button 1 drücken. Sie hören zwei kurze Pieptöne und der Indicator beginnt rot zu blinken. Der BT0005 ist nun ausgeschaltet.

7.0 Pairing Mode / Verbindung herstellen

Um den BT0005 mit Ihren Geräten zu verbinden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- (1) Sie müssen den BT0005 ausschalten bevor Sie mit dem Pairing beginnen. Drücken Sie Button 1 bis die blaue und rote LED abwechselnd beginnen zu flackern. Der BT0005 ist nun im Pairing-Mode.
- (2) Sie müssen nun den Pairing-Prozess bei Ihrem Handy, bzw. Laptop starten. (Bitte lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung Ihres Geräteherstellers)
- (3) Sofern Sie nach einer PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie die standardmäßig vorgegebene "0000" ein, um den Pairing-Prozess abzuschließen.
- (4) Wenn der Pairing-Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, sollte die blaue LED leuchten. Der BT0005 befindet sich nun im Standby Modus.
- (5) In einigen Fällen müssen Sie den BT0005 noch zusätzlich mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden. (Bitte lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung Ihres Geräteherstellers)

Hinweis:

- (1) Wenn sich der BT0005 nicht im Pairing-Mode befindet, kann Ihr Handy oder Laptop das Gerät nicht finden. Setzen Sie daher das Gerät zu Beginn in den Pairing-Mode, wie unter Punkt 4 beschrieben.
- (2) Sollte der Pairing-Prozess nicht innerhalb von max. 1 Minute abgeschlossen sein, wird der Prozess gestoppt. Sie müssen dann Punkt 1 - 5 wiederholen.

8.0 Telefonate annehmen (1)/ beenden (2)/ führen (3)

(1) Sofern der BT0005 korrekt mit Ihrem Handy verbunden ist und ein Anruf ankommt, ist eine Art Klingeln zu hören. Durch Drücken des Button 1 wird der Anruf entgegengenommen.

(2) Drücken Sie während eines Gespräches auf Button 1 wird das Gespräch beendet.

Hinweis: Aufgrund verschiedener Bauweisen von Handys kann es dazu kommen, dass die Verbindung getrennt wird, obwohl der BT0005 ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall ist kein Klingeln bei einem ankommenden Anruf zu hören. Drücken Sie daher Button 1 für ca. 1 Sekunde um die Verbindung wieder herzustellen und den Anruf entgegenzunehmen.

(3.1) Für die Funktion Voice Dialing drücken Sie Button 1. Nach Ertönen eines Pieptones sagen Sie den Namen des anzurufenden Teilnehmers, den Sie auf Ihrem Handy gespeichert haben. (Diese Funktion richtet sich nach Art und Ausstattung Ihres Handys. Beziehen Sie für die Voice-Dialing-Funktion auch auf das Handbuch Ihres Handy Herstellers)

(3.2) Wählen Sie die gewünschte Nummer wie gewöhnlich über Ihr Handy. Der Sound wird automatisch an den BT0005 übertragen.

9.0 Lautstärke verändern

- Drücken Sie Button 2 um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie Button 3 um die Lautstärke zu senken.
- Sie können die Lautstärke ebenfalls an Ihrem Handy einstellen. (Beziehen Sie sich dafür auf das Handbuch des Herstellers)

10.0 Wahlwiederholung(1)/Gesprächsablehnung(2)

(1) Drücken Sie Button 2 für ca. 3 Sekunden um den zuletzt angerufenen Teilnehmer zurückzurufen. (Diese Funktion richtet sich nach Art und Ausstattung Ihres Handys. Beziehen Sie dafür auf das Handbuch Ihres Handy Herstellers)

(2) Soll während eines Gespräches ein anklopfender teilnehmer abgelehnt werden, drücken Sie Button 1 für ca. 3 Sekunden.

11.0 Tipps und Tricks

Der Indicator blinkt rot:

Laden Sie die Batterie auf, bis das rote Blinken des Indicators beendet ist.

Keine Verbindung zwischen BT0005 und Handy:

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie des BT0005 aufgeladen ist.
- Wiederholen Sie den Pairing Prozess wie unter 7.0 beschrieben.
- Stellen Sie sicher das sich der BT0005 innerhalb eines 10 Meter Radius' Ihres Handys befindet und sich keine Hindernisse, wie z.B. Wände oder andere elektrische Geräte, zwischen dem BT0005 und Ihrem Handy befinden.
- Sollten oben genannte Schritte nicht zum Erfolg führen, beziehen Sie sich für weitere Informationen auf das Handbuch Ihres Handy Herstellers

Hinweis: Der BT0005 erfüllt die Bluetooth Spezifikation 2.0. Dennoch kann keine Garantie bezüglich der Kompatibilität, mit anderen Geräten gegeben werden.

12.0  Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die
Hauptanforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europäischen Parlaments
und des Europarates über Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der
Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro-
magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität wurde nachgewiesen.
Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.